

Настройка роутера F10D

ШАГ 1.

Вход в Wi-Fi-роутер

Подключите порт LAN маршрутизатора к компьютеру с помощью кабеля Ethernet, откройте веб-браузер на своем компьютере. Если вы хотите настроить его на мобильном телефоне, подключите маршрутизатор к Wi-Fi, SSID и пароль Wi-Fi по умолчанию указаны на нижней наклейке маршрутизатора

ШАГ 2.

Введите `http://192.168.0.1` (IP-адрес маршрутизатора по умолчанию) в адресной строке.

Вы перейдете в мастер быстрой настройки, (показано на рисунке).

Настройка роутера F10D

Tips: The WAN port is disconnected. Please connect the Ethernet cable to the port.

 Internet	Connection Type	L2TP
	Domain Name/IP	l2tp.internet.beeline.kz
	User Name	
	Password	
 Wireless	2.4G SSID	Beeline_2.4G_0c5f
	5G SSID	Beeline_5G_0c5f
	WiFi Password	
 Login	Login password	
	Domain Name	beeline.com

OK

- Выберите тип подключения к Интернету - L2TP.
- Введите имя сервера L2TP, имя пользователя и пароль, SSID Wi-Fi и пароль в столбце конфигурации Wi-Fi.
- Установите пароль для входа в систему роутера.

Настройка роутера F10D

ШАГ 3.

После завершения первой настройки вы перейдете на страницу состояния, чтобы получить основную информацию о вашем маршрутизаторе, как показано ниже:



The screenshot displays the Beeline router's status page. At the top, there is a navigation menu with tabs for Status, Internet, Firewall, Application, Management, and Help. The 'Status' tab is active. Below the navigation, there is a sidebar with options: Device information, Network topology (selected), Basic information, and Statistics. The main content area shows a network topology diagram with three components: Client, Router, and Internet. A green checkmark is shown between the Client and Router, while a red 'X' is shown between the Router and Internet. Below the diagram, there are two tables: 'Wired connection' and 'Wireless connections'.

Network topology

Client Router Internet

Number: 1

Wired connection:

Host name	IP address	MAC address
zxcbeyond	192.168.0.10	98:fa:9b:68:14:df

Wireless connections:

Host name	IP address	MAC address
None	----	----

Рекомендации по расположению роутера F10D:

- ✓ Старайтесь расположить оборудование на центральное место в доме.
- ✓ Установить оборудование на открытом месте, например, на стене или на столе.
- ✓ Убедитесь, что высвечивается LED индикатор, в случае отсутствия сигнала, необходимо сделать сброс модема к заводским настройкам – Reset. Для этого нужно нажать и удерживать несколько секунд кнопку Reset, которая находится на торце устройства. Используйте что-нибудь тонкое вроде иголки, скрепки.
- ✓ Располагайте беспроводное сетевое оборудование на расстоянии 1-2 метра от приборов, являющихся источником радиочастотных волн. Радиотелефоны или другие радиоуправляемые устройства могут существенно снизить радиус действия беспроводной сети.